

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-novus-nhdr-5316ahd-p-6670.html>



Rejestrator Novus NHDR-5316AHD

Cena brutto	3 196,77 zł
Cena netto	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Novus **NHDR-5316AHD**

Charakterystyka

- kanały wideo: 16, kanały audio: 16
- nagrywanie: do 400 kl/s (AHD), do 600 kl/s (IP)
- montaż dysków wewnątrz: do 2
- wyjścia monitorowe (główne): 2
- zaawansowane oprogramowanie sieciowe
- wsparcie dla kamer analogowych 700 TVL (960H)
- wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p)
- wsparcie dla kamer IP (tryb hybrydowy)

Specyfikacja:

WIDEO	
Wejścia wideo	16 x BNC
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (FullHD), spot: 1 x VGA (HD) zamiennie z wyjściem głównym tryb DVR: 16 x BNC + 0 x IP
Strumienie IP	tryb hybrydowy: 16 x BNC + 8 x IP maks. 2688 x 1520
Obsługiwana rozdzielczość IP	
AUDIO	
Wejścia/wyjścia audio	16 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.264
Prędkość nagrywania	400 kl/s (960 x 576), 400 kl/s (1280 x 720), 400 kl/s (1920 x 1080)
Prędkość nagrywania IP	tryb hybrydowy: 200kl/s
Wielkość strumienia IP	tryb hybrydowy: 128 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością do 3 s/do 5 min
Prealarm/postalarm	
ODTWARZANIE	
Prędkość odtwarzania AHD	400 kl/s
Prędkość odtwarzania IP	200 kl/s
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, wyszukiwanie ruchu/zniknięcia obiektu w
KOPIOWANIE	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	BMP, MP4, AVI, H264
DYSKI	
Dyski wewnętrzne	możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" SATA
Maksymalna wewnętrzna pojemność	16 TB
ALARMY	
Wejścia/wyjścia alarmowe	16/1 typu przekaźnik
Detekcja ruchu	siatka 36 x 44, odrębne ustawienia czułości
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywac
SIEĆ	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NHDR 5000 Viewer, Firefox, Opera/Safari
Programy na Smartphone	RxCamView (iPhone, Android)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	5 (podgląd „na żywo”: 5, odtwarzanie: 1, konfiguracja: 5)
Przepustowość	128 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
PTZ	
Porty PTZ	1 x RS-485
Protokoły PTZ	Pelco-D, Pelco-P
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety, trasy
COAX	
Funkcje COAX	menu, zoom, focus, PTZ
DODATKOWE INTERFEJSY	
Porty USB	2 x USB 2.0,
SYSTEM OPERACYJNY	
System operacyjny	Linux
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	przedni panel, mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa, klawi
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, utraty połączenia z kamerami
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	380 (szer.) x 50 (wys.) x 340 (gł.)
Masa	1.5 kg (bez dysków)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	30 W (z 2 dyskami)
Temperatura pracy	-10°C ~ 45°C

Wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p) i standardowych (960H)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)