

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-ahdmx-dvrmx-16ahdf2-a-p-4858.html>



Rejestrator AHDMX DVRMX-16AHDF2-A

Cena brutto **2 337,00 zł**

Cena netto **1 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator AHDMX DVRMX-16AHDF2-a

Podstawowe właściwości:

- Wejścia wideo ☐ BNC: **16 x AHD 1080p / 720p**, Analog 960H / D1
- Kodowanie H.264 high profile, AHD 1080p / AHD 720P / analog ☐
- Wyjście video: 1 x HDMI / 1 x VGA (Max. 1920x1080) ☐
- Magazynowanie lokalne: 2x HDD SATA (do 12 TB)
- Szybkość nagrywania: **240kl/s dla 1080p, 480kl/s dla 720p** / analog 960H ☐
- Odtwarzanie wszystkich kamer jednocześnie
- **Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń (smart search)**
- **Auto-detekcja formatu sygnału video (nie wymagane formatowania HDD)** ☐
- 2 kodeki sieciowe
- Wejścia / Wyjścia audio: 4 in / 1 out,
- Ethernet: 10/100 Mbit/s
- Podgląd przez przeglądarkę www
- Sieciowy program administracyjny, multiklient CMS
- Podgląd przez smartphone (android, iOS, windows, MAC OS)
- 16 wej./1 wyj. alarmowe ☐ RS-485
- w zest. mysz USB, pilot IR
- pełny zestaw narzędzi dla programistów SDK

Opis:

Urzędownie umożliwia zapis obrazu w systemie AHD (analog HD) oraz CVBS (analog 960H). Przesył odpowiedniego sygnału odbywa się po kablu koncentrycznym (zasięg do 500 m) lub po skretce komputerowej (zasięg do 200 m).

Pilot IR, Mysz USB, wygodne Menu OSD, wyszukiwanie po lini czasu, obsługa audio, wtyczki intertowe oraz wiele innych funkcji maksymalnie ułatwia korzystanie z rejestratora nawet przez osoby które nie miały styczności ze sprzętem CCTV.

Innowacyjna funkcja jest inteligentne wyszukiwanie z poddetekcji. Polega to na zaznaczeniu obszaru na obrazie - a rejestrator natychmiast pokazuje na linii czasu zdarzenia ruchowe w tym obszarze. Funkcja ta idealnie nadaje się do bardzo szybkiego wyszukiwania zdarzeń w interesującym nas miejscu obrazu. □

Przykładowy schemat połączeń

Specyfikacja:	Wejście wideo	16 x 1080p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s AHD / 960H / D1
	Wyjście wideo	1 x HDMI/ 1 x VGA (Max. 1920x1080)
	Wejście audio	4 x RCA(Cinch)
	Wyjście audio	1 x RCA(Cinch)
	Wejście alarmowe	4
	Wyjście alarmowe	1
	System operacyjny	Zintegrowany Linux OS
	Dysk twardy	Max. 2 x SATA(Max 12TB)
	Porty USB	2 x USB 2.0
	Wymiary (mm)	300X227X53mm □
	Zasilanie	12V 2A
	Podział ekranu	1/4SEQ
	Automatyczne przełączanie kanałów	1~99sec
	Tryb przełączania kanałów	Zoom(Digital x2~x5) auto seq

Kompresja wideo	H.264 High Profile
Rozdzielczość nagrywania	1920x1080 , 1280 x 720 , 640 x 360, 704 x 480, 352 x 240 (NTSC) / 704 x 576, 352 x 288 (PAL)
Rozdzielczość strumienia dodatkowego	640 x 360 /352 x 240, 176 x 120 (NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
Ustawienia jakości wideo	10~100
Tryb nagrywania wideo	ciągłe, z alarmu, z harmonogramu
Szybkość nagrywania	1920x1080p w 240kl/s, 1280x720p w 480 kl/s; 960H 480 kl/s □□
Nagrywanie przed alarmowe	1 ~ 10 SEC
Nagrywanie po alarmowe	1 ~ 100 SEC
Tryb wyszukiwania	po dacie, o godzinie, po zdarzeniu
Zoom	*Digital (x2 ~ x5)
Sieć	10/100 Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows XP/VISTA/7, Mac OS X
CMS	RemoteClient, przeglądarka IE, CMS
Konta	1 administrator / 10 operatorów
Kompatybilne platformy mobilne	iPhone, iPad, Android
Audio Backup	Tak
Backup	Po sieci, USB, ..etc.
Detekcja ruchu	Czułość : 100 poziomów dla każdego kanału
Obsługa zdarzeń	Obsługa do 10000 zdarzeń: czujki, ruch, utrata wideo, włączenie urządzenia, zdalne logowanie, wylogowanie, błędy dys
Język menu	Multi
Mysz USB	Tak
Przedni panel	Touch Panel
RS-485	Tak
Sposób wykonywania Upgrade	USB Flash Drive, WWW, funkcja p2p (opcja)
Pan/Tilt/Zoom Control	Obsługa przez RS485(Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin)

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)