
Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:54

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-ahdmx-2035arkw-p-5093.html>



Kamera AHDMX-2035ARKW

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera AHDMX-2035ARKW

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik: **1/2,8" 2.4MP Sony EXMOR IMX322** 1920x1080p,
- Procesor: **NVP2441H AHD2.0 + HD-TVI (Turbo HD) 2.0 + HD-CVI 2.0**
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw 2,8-12 [mm] (kąt widzenia 95,5-30 st.)
- Czulość 0,01lx (0 lx przy wł IR LED)
- Ilość diód: 2 diody IR-ARRAY, IR dystans do 25 [m], **kąt oświetlacza 90 stopni!**
- HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, Sens-Up, Defog, LSC, ATW, BLC - **sterowanie UTC**
- Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 3D + 2D DNR
- Przełącznik ANALOG AHD
- Obudowa wandaloodporna IP66
- Zasilanie 12VDC, **Separacja masy obudowy od masy sygnałowej!**

Specyfikacja:

- Przetwornik: **1/2,8" 2.4MP Sony EXMOR IMX322** 1920x1080p
- Procesor: **NVP2441H AHD2.0 + HD-TVI + HD-CVI + analog 960H**
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw 2,8-12 [mm] (kął widzenia 95,5-30 st.)
- Czułość 0,01lx (0 lx przy wł IR LED)
- Ilość diód: 36 diód IR, IR dystans do 30 [m], **kął oświetlacza 90 stopni!**
- HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD, Sens-Up, Defog, LSC, ATW, BLC - **sterowanie UTC**
- Wbudowany D-WDR, redukcja szumów 3D + 2D DNR
- Przełącznik ANALOG AHD
- Obudowa wandaloodporna IP66
- Zasilanie 12VDC -
- Temperatura działania -30 do +50 stopni
- Joystick OSD odłączalny (gniazdo CHINCH)

Kamera AHD pracuje w czterech wideo:

- **AHD - rozdzielczość 1920x1080p**
- **HD-TVI (turboHD) - rozdzielczość 1920x1080p**
- **HD-CVI - rozdzielczość 1920x1080p**
- **Analog - rozdzielczość 1200TVL (960H)**

Zmiany trybu wideo możemy dokonać za pomocą joystick'a **OSD który jest odłączalny** - joystick podłącza się do gniazda chinch tylko w celu przełączenia kamery na wybrany tryb wizyjny! **Dzięki temu kabel kamery nie wymaga wiercenia dużych otworów montażowych.**

- Aby zmienić na tryb **ANALOG**, przytrzymaj dłużej przycisk w Prawo (R)
- Aby zmienić na tryb **HD-TVI (TurboHD)**, przytrzymaj dłużej przycisk w lewo (L)
- Aby zmienić na tryb **HD-CVI (dahua/bcs)**, przytrzymaj dłużej przycisk w dół (DOWN)
- Aby zmienić na tryb **AHD**, przytrzymaj dłużej przycisk w dół (DOWN)

dotatkowe informacje

Kamera AHDMX-2035ARKW działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.