

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srd-1694d-p-6065.html>



Rejestrator Samsung SRD-1694D

Cena brutto **3 380,04 zł**

Cena netto **2 748,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator Samsung SRD-1694D

SRD-1694D 1TB jest cyfrowym rejestratorem dla kamer AHD 1080p/720p i analogowych standardu PAL (opcjonalnie wraz z towarzyszącymi im sygnałami audio). Posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA oraz dodatkowe wyjście spot w postaci BNC (PAL). Materiał video może być przechowywany na maksymalnie 8 dyskach SATA (dostępne również są dwa dodatkowe interfejsy eSATA dla dodatkowych macierzy dyskowych Samsung serii SVS-5). SRD-1694D 1TB oferuje możliwość wydajnej transmisji obrazów z dołączonych do niego kamer do sieci komputerowej (przez Internet) umożliwiając podgląd i odtwarzanie nagrań za pomocą przeglądarki internetowej (www) lub darmowego oprogramowania dla PC z Windows Smart Viewer, Samsung Security Manager lub iPOLIS Mobile (dla urządzeń mobilnych z iOS lub Android).

Właściwości:

- Wejścia analogowe: 16 BNC
- Kompresja wizji: H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 1920x1080, 1280x720, 960x576 (WD1), 704x576 (4CIF), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF)
- Szybkość rejestracji na kamerę: 25 kl./s
- Wejścia audio: 16 szt.

- Kompresja audio: G.711
- Wyjścia wizji: 1xHDMI/VGA
- Wyjścia spot: 1 BNC
- Liczba obsługiwanych HDD: 8 szt.
- Interfejs Ethernet: 1 szt.

SPECYFIKACJA	
System	
Procesor	Wbudowany wydajny procesor
System operacyjny	Wbudowany LINUX
Video i Audio	
Wejścia Video	16 kanałów BNC
Wejścia Audio	16 kanałów RCA
Wyjścia Audio	1 kanał RCA
Interkom	brak
Monitor	
Wejścia Video	1*HDMI, 1*VGA
Podział obrazów	1/4, 1/8, 1/9, 1/16
Rozdzielczość	1920x1080
Zapis	
Kompresja Video/Audio	H.264/G.711
Rozdzielczość	Maks. 1080P(1920*1080)
Prędkość zapisu (główny strumień)	16 kanałów do 1080P, 15kl/s na każdy kanał
Zapis video	Manualny/Alarm/Detekcja ruchu/Harmonogram
Detekcja ruchu	Strefa detekcji:192(16*12)
Zrzut zdjęć	Brak
Odtwarzanie/Backup	
Odtwarzanie	Jednocześnie 8 kanałów maks. 1080p
Backup	Sieć lub USB 2.0
Sieć	
Karta sieciowa	RJ45 10M/100M
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP
Zdalny podgląd	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone
Dysk twardy	
Interfejs dysku	4xSATA do 4TB
Złącza dodatkowe	
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
Sterowanie PTZ	RS485 z wieloma protokołami
Porty USB	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)
Ogólne	
Zasilacz	DC12V 6A
Pobór prądu	