

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 19:33

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-ag-neovo-pm-32-p-5929.html>



Monitor AG Neovo PM-32

Cena brutto **3 195,54 zł**

Cena netto **2 598,00 zł**

Opis produktu

Monitor AG Neovo PM-32

Monitor LED PM-32 marki **AG Neovo** to urządzenie, które doskonale sprawdza się w ramach nowoczesnych **systemów monitoringu CCTV**. Wyposażony w panel LED z rozdzielczością FHD. Jakość obrazu jest dodatkowo poprawiana poprzez technologię Anti-Burn-in™ oraz wbudowane technologie poprawy obrazu. Porty połączeń RS-232/RJ45/IR zapewniają kontrolę nad wyświetlanym obrazem bezpośrednio z poziomu PC. Wszechstronne możliwości połączeń, możliwość odtwarzania z pamięci USB oraz funkcja DLNA zapewniają komfortową pracę z wieloma formatami danych multimedialnych. Wykonanie w komponentów w jakości premium oraz metalowa obudowa gwarantują niezawodność oraz długotrwałą żywotność produktu.

Właściwości:

- **certyfikat całodobowej pracy 24/7**
- przekątna: **31.5"**
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- format ekranu: **16:9**
- wejścia: HDMI, VGA, DVI-D, CVBS (RCA), komponent, Audio
- wyjścia: Audio (RCA)
- interfejs:
 - RS232
 - Ethernet 10/100 Base-T
- kontrast: 1400:1
- czas reakcji: 4 ms
- jasność: 350 cd/m kw.
 - Filtr grzebieniowy 3D
 - usuwanie przeplotu
 - redukcja zakłóceń
- **funkcja DLNA**
- technologie: Anti-Burn-In™

- **wbudowane głośniki: 2x 10W**
- montaż ścienny w oparciu o standard VESA
- wymiary: 727x425x64mm
- technologia poprawy obrazu:
- wąska ramka
- ilość kolorów: 16,7mln
- waga: 5.2kg

Specyfikacja:

PM-32	
Panel	
Typ panelu	LED IPS
Przekątna	31.5"
Max. rozdzielczość	1920 x 1080
Jasność	350 cd/m2 (Typowe)
Kontrast	1,400 : 1 (Typowe)
Kąty widzenia	178°/178°
Paleta barw	16.7M
Czas reakcji	4ms (GTG)
Częstotliwość	H: 31kHz – 92kHz
	V: 48 Hz – 85 Hz
Wejście	
VGA	15-Pinowe D-Sub
DVI	24-Pinowe DVI-D
HDMI	HDMI
Komponent	RCA x 3
CVBS	RCA (współdzielone z Komponent)
Port USB	USB 2.0
Zewnętrzna kontrola	
RS-232 wejście/wyjście	2.5 mm Jack
LAN	RJ45
IR wejście/wyjście	3.5 mm Jack
Audio	
Wejście Audio	1x stereo Jack 3.5 Ø
	1x wejście stereo audio RCA
Wyjście Audio	1x wyjście stereo audio RCA
Głośniki	10W x 2
Inne	
Zasilanie	100 - 240V
Moc	50 - 60 Hz
Pobór prądu	